

# Wie muss die Alarm E-Mail gestaltet werden?

Grundsätzlich passt sich der Alarmgeber den E-Mails an, und nicht anders herum. Haben Sie jedoch die Gelegenheit den Inhalt der E-Mail frei zu gestalten, so empfehlen wir die [ILST1 Auswertung](#), da sie nicht nur einfach zu erstellen und zu konfigurieren ist, sondern die E-Mail auch weiterhin für Menschen übersichtlich lesbar bleibt.

Dafür einfach zeilenweise die verschiedenen Parameter [Einsatzstichwort, Einsatznachricht, Einsatzadresse, Alarmschleife(n), Alarmierte Fahrzeug(e)] einleiten, also z. B.:

**Stichwort: Feuer1**

**Nachricht: brennt Papierkorb [...]**

**Einsatzadresse: Musterstr 12, Musterstadt**

**Koordinaten: 51.2283,7.0654 (Format WGS 84 oder UTM. alternativ können die Koordinaten auch zeilenweise in Längen und Breitengrad geteilt werden, )**

**Fahrzeuge: ID1,ID2, usw. (z.B. OPTA oder eindeutige Bezeichnung)**

**Gruppen: RIC1,RIC2 (alarmierte Schleifen z.B. 34567)**

Die RIC für die Gruppen muss dann im Bereich Verwaltung Personal Gruppen im richtigen Feld eingetragen werden um die Zuordnung herzustellen. Wenn die RIC 34567 dann in der Mail vorkommt, wird die Alarmierung an die Gruppe Führungskräfte gepusht.

The screenshot shows a web interface with a dark blue header containing navigation icons for 'Meldungen', 'Monitor', 'Status', and 'Verwaltung', along with a user profile icon 'BG'. Below the header is a blue bar with 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons. The main content area has three tabs: 'ALLGEMEINES', 'PERSONEN', and 'BERECHTIGUNGEN'. Under 'PERSONEN', there are two input fields: 'Name' with the value 'Führungskräfte' and 'Alarmierungs-RIC' with the value '34567'. At the bottom, there are two radio buttons: 'Auswahl bestimmter Personen' (selected) and 'Auswahl nach Qualifikation'.

Um die alarmierten Fahrzeuge im Monitor anzuzeigen, muss dem jeweiligen Fahrzeug auch eine eindeutige ID zugewiesen werden.

Das dazugehörige Feld finden Sie unter Verwaltung Einstellungen Fahrzeuge.

The screenshot shows a form with several fields: 'Funkrufname' with the value 'Florian Muaterhausen 1 ELW 1-1', 'OPTA' which is empty, 'Alarmierungs-RIC (bei mehreren RICs mit Komma trennen)' with the value '1-ELW-1-1', and 'Status' with the value 'Funkfrei'.

Beachten Sie, dass mehrere Gruppen und Fahrzeuge durch , getrennt werden müssen, also z. B. Gruppe: RIC1,RIC2

## Verwandte Artikel

- [BosMon Alarm Einrichtung](#)
- [Alarmserver - E-Mail Inbound einrichten](#)
- [SMS-Inbound App \(nur Android\)](#)
- [Alarmgeber Download & Installation](#)
- [Alarmgeber: E-Mail Service bricht sofort nach dem Starten ab.](#)