

Alarmgruppen - Einteilung über den Dienstplan

Auch während einer Pandemie benötigen die Bürger Hilfe. Damit durchgehend gewährleistet werden kann, dass genügend Personal verfügbar ist, trennen einige Feuerwehren die Einsatzkräfte z.B. in einzelne Alarmgruppen. So kann ausgeschlossen werden, dass die gesamte Mannschaft betroffen ist, wenn es Kontakt zu einem Erkrankten gegeben hat.

DIVERA 24/7 bietet mit dem Dienstplanmodul ein Hilfsmittel, um Nutzer einfach und schnell in Dienstgruppen einzuteilen, sodass bei einer Alarmierung nur diensthabende Einsatzkräfte alarmiert werden. Im Folgenden wird erklärt, wie ein Dienstplan erstellt werden kann.



Sofern noch nicht geschehen muss das Dienstplanmodul in den Berechtigungen des Administrators unter dem Punkt Status aktiviert werden.

<p>Dienstplan konfigurieren</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ist das Modul freigegeben können wir in der oberen Menüleiste auf Dienstplan klicken und wechseln damit in Einstellungen des Dienstplans.2. Mit einem Klick auf "+ Dienstplan" er stellen wir einen neuen Dienstplan3. Wir treffen nun alle Einstellungen wie Schichten und deren Dauer, ob Termine für die Nutzer angelegt werden sollen und welche Funktionen in den Schichten benötigt werden.	
<p>Schichten erstellen und Einteilung des Personals</p>	

1. Haben wir einen Dienstplan konfiguriert können wir mit einem Klick auf "drei Punkte" und dann Einteilung in die Schichtenstellung wechseln.
2. Mit einem Klick auf "Neue Schichten" erstellen wir nun die gewünschten Schichten nach unserem vorher definierten Rhythmus. Beim Speichern werden an alle Nutzer Termine verschickt, auf welche sich die Nutzer zurückmelden können..
3. Nachdem unsere Nutzer sich auf die Termine zurückgemeldet haben können wir nun diese in die einzelnen Schichten, Funktionen und Fahrzeuge einteilen. Es können hier auf Rückmeldungen, Gruppen oder Einzelpersonen zurückgreifen.
4. Um die Einteilung zu Speichern klicken wir am unteren Bildschirmrand auf "Alle Speichern". Die Nutzer bekommen dann je nach Einstellung einen Termin für die eingeteilte Schicht.

The screenshot shows a software interface for scheduling. On the left, there is a list of users under the heading "Alle AGT". The users listed are: Andreas Gruselelmann, Anna Nhym, Benjamin Kohler, Bernd Drescher, Bruno Leon, Burny Voss, Christian Wolf, Demon Strator, Denise Hollerbach, Eric Egger, Eric Faust, Florian Tiefe, Harald Grunter, Joachim Schneider, Julia Rotschild, and Julian Leer. On the right, there is a configuration panel with several text boxes and a "Neue Schichten" button. The text boxes contain instructions in German regarding how to use the filter, drag-and-drop functionality, and the time range for scheduling.

This screenshot shows the "Neue Schichten" dialog box. It has a title bar with "einteilen." and a close button. The main content area has two radio buttons: "Flexible Zeiten" (unselected) and "Rhythmus gemäß Konfiguration (Gruppe 1, Gruppe 2)" (selected). Below this, there is a dropdown menu labeled "Fortfahren mit..." with "Gruppe 1" selected. There are two input fields: "Beginn" with the date "06.04.2020" and a time field with "07:00". At the bottom right, there is a red button labeled "Weiter →".

This screenshot shows the "Neue Schichten" dialog box after several shifts have been created. The list shows four shifts with their respective start and end times and group assignments. Each shift entry has a red "x" button to its right. At the bottom, there are three buttons: "← Zurück", "+ Schicht", and "Speichern".

Schicht	Gruppe	Beginn	Ende
Schicht: Gruppe 1	Gruppe 1	06.04. 07:00	13.04. 07:00
Schicht: Gruppe 2	Gruppe 2	13.04. 07:00	20.04. 07:00
Schicht: Gruppe 1	Gruppe 1	20.04. 07:00	27.04. 07:00
Schicht: Gruppe 2	Gruppe 2	27.04. 07:00	04.05. 07:00

Alarmierung nach diensthabender Gruppe

In den Alarmierungseinstellungen kann der Dienstplan-Filter aktiviert werden. Es werden dann nur Nutzer alarmiert, die sich aktuell in einer aktiven Schicht befinden.

Dieser Filter kann direkt bei einer Alarmierung oder in den generellen Einstellungen zu einer Alarmierung getroffen werden. Diese finden Sie unter Verwaltung > Einstellungen > Meldungen > Alarmierung.

Nur Personen alarmieren, die in einer laufenden Schicht eingeteilt sind

aus ein

Dienstplan-Auswahl

Alarmgruppen

neu

Die Filter beziehen sich auf den Status bzw. die Einteilung zum Zeitpunkt der Alarmierung. Wenn kein Fahrzeug/Status/Dienstplan ausgewählt wurde oder keine Schicht vorhanden ist, hat der Filter keine Auswirkung.